

Настройка вещания RTCM от ГНСС приёмника EFT/Hi-Target в кастер PiDATA

Для подключения приемника EFT или Hi-Target к сети PiDATA необходимо воспользоваться встроенным интерфейсом, таким как EFT Field Survey или Hi-Survey. Функционал этих интерфейсов очень широк и напоминает другие интерфейсы. Тестирование было проведено на контроллере iHand55 и приемниках EFT M2 и vRtk2. На скриншотах показан интерфейс EFT Field Survey, но в Hi-Survey все аналогично.

1. Перейдите в интерфейс EFT Field Survey / Hi-Survey.
2. Перейдите в настройки базы и установите следующие параметры:
 - Сервер: NTRIP
 - IP: pidt.net
 - Порт: 2101
 - Пароль: zhdgps (установлен по умолчанию)
 - Станция: 11641260 - серийный номер базы
 - Тип коррекции: выбор данных для вещания в кастер

☒

Сохр.

Имя

B021215

Н вехи

1,5000

Вертикальная(V)

Тип коррекции

RTCM(3.2) >

Маска (<= 30 °)

10

Сервер

NTRIP >

Выбрать

IP

pidt.net

Порт

2101

Станция

11641260

Уст.

Имя пользователя

11641260

Расширен. настр. ►