

Порядок обновления DeshePiGO

1. Включите приёмник.

Включите приемник и дождитесь звука подключения к wifi сети.

2. Подключите приемник к сети интернет.

Если вы уже подключили приемник к сети интернет, то можете пропустить этот шаг.

2.1. Подключитесь к web интерфейсу по адресу deshepigoXXXX.local или по ip адресу (для точки доступа DeshePiGO это 192.168.10.1). Подробнее о подключении к web интерфейсу в статье [“Быстрый старт!”](#).

2.2. Перейдите на вкладку wifi и подключите приемник к wifi сети, у которой есть интернет-соединение. При успешном подключении вы услышите звук успешного подключения к WIFI. Подключитесь к web интерфейсу в данной сети. Если не получается подключить обратитесь к статье [“Решение проблем”](#).

ВАЖНО! На данный момент приемник не умеет подключаться к wifi точкам, у которых есть пробелы в названии, а также русские буквы. Идеальный вариант названия сети одно слово на латинице, или цифры (Примеры “Redmi”, “SamsungS23”, “iPhone”, “WifiPoint” и.т.д).

3. С главного экрана web интерфейса перейдите в Update.

Если на сервере есть новая прошивка, то веб интерфейс предложит обновить ваш приемник до актуальной версии.

4. Обновите приемник.

По окончании обновления приемник попросит перезагрузить его, в последней версии в той-же вкладке есть кнопка Reboot, в более ранних версиях выключите питание и подключите его заново. Время обновления зависит от качества вашего интернета, но время обновления не может превышать 20 минут. В случае возникновения проблем поищите решение в статье [“Решение проблем”](#).